



DXC.technology

Produkt U13180P Tilfældighedsudtræk

DXC Technology Danmark A/S

Version 5.0.0 2023-03-21 00:11:27 +0100

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	2
1.1. Navn	2
1.2. Formål	2
1.3. Parametre	2
1.4. Sortering	3
2. Teknisk dokumentation	4
2.1. Recordoversigt	4
2.2. Recordtyper	5

Chapter 1. Indledning

1.1. Navn

Tilfældighedsudtræk

1.2. Formål

At udtrække tilfældige personer ud fra følgende kriterier:

- fødselsdatointerval
- bopæls kommunekode, regionskode og eller landsdelskode
- statsborgerskab
- antal ønskede personer
- ønskede køn

1.3. Parametre

Hvilket uddata der leveres og indholdet i dette styres af parametre til programmet.

1.3.1. Fødselsdatointerval startdato

- 'YYYY-MM-DD' Startdato for fødselsdatointerval

1.3.2. Fødselsdatointerval slutdato

- 'YYYY-MM-DD' Slutdato for fødselsdatointerval

1.3.3. Adresseringsnavn

- **FE** (fornavn(e), efternavn)
- **EF** (efternavn, fornavn(e))

1.3.4. Kønsfordeling

- **M** (Mænd)
- **K** (Kvinder)
- **B** (Både mænd og kvinder, lige mange af hver)
- **U** (Uanset køn, ikke nødvendigvis lige mange mænd og kvinder)

Værdi hvis ikke angivet: **U**

1.3.5. Ønsket antal udtrukne personer

Antal personer som ønskes udtrukket.

1.3.6. Statsborgerskab

- 9999 (Alle tilladt)
- 1 - 9998 (opslag på CTSTAT.LANDEKOD med værdien)

Værdi hvis ikke angivet: 9999

1.3.7. Navne- og adressebeskyttelse undtages

- JA (Personer med navne- og adressebeskyttelse vælges ikke)
- NEJ (Personer med navne- og adressebeskyttelse vælges)

1.4. Sortering

Det er muligt at vælge hvilken sortering man vil have på dette udtræk. Hvis der ikke vælges sortering træder udtrækkets standardsortering i kraft. Dette udtræk er som standard sorteret stigende på personnummer og recordtype.

Dog vil fejlrecords uanset sortering blive skrevet til sidst i udtrækket.

Chapter 2. Teknisk dokumentation

2.1. Recordoversigt

Oversigten viser hvilke records kan forekomme i udtrækket.

Recordtype	Recordnavn
000	STARTRECORD
001	PERSONOPLYSNINGER
002	AKTUELLE ADRESSEOPLYSNINGER MED ADRESSE UUID
003	ADRVN OG KLARSKRIFTADRESSE
004	BESKYTTELSE
005	AKTUELLE UDREJSEOPLYSNINGER
006	KONTAKTADRESSE
007	AKTUELLE FORSVINDINGSOPLYSNING
008	AKTUELLE NAVNEOPLYSNINGER
009	FØDSELSREGISTRERINGSOPLYSNINGER
010	AKTUELST STATSBOGERSKAB
011	FOLKEKIRKEOPLYSNINGER
012	AKTUEL CIVILSTAND
013	AKTUEL SEPARATION
014	BØRN
015	MOR OG FAR OPLYSNINGER
016	FORÆLDREMYNDIGHED
018	KOMMUNALE FORHOLD
019	NOTATER
020	VALGOPLYSNINGER
021	FLYTTEPÅBUD
050	KREDITADVARSEL
051	DELT BOPÆL
052	UMYNDIGGØRELSE OG VÆRGE MED VÆRGEMÅLTYPE
999	SLUTRECORD

2.2. Recordtyper

2.2.1. 000 Startrecord

Start record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
SORTFELT-10	A	10	4	
OPGAVENR	N	6	14	
PRODDTO	N	8	20	Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD
PRODDTOFORRIG	N	8	28	Forrige produktionsdato ÅÅÅÅMMDD

Recordlængde: 35

2.2.2. 001 Personoplysninger

Personoplysninger record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
PNRGAELD	N	10	14	Gældende personnummer
STATUS	N	2	24	Status
STATUSHAENST ART	N	12	26	Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
STATUSDTO_UMR K	A	1	38	Statusdato usikkerhedsmarkering
KOEN	A	1	39	Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder
FOED_DT	A	10	40	Fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
FOED_DT_UMRK	A	1	50	Fødselsdato usikkerhedsmarkering
START_DT- PERSON	A	10	51	Person startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK- PERSON	A	1	61	Startdato usikkerhedsmarkering
SLUT_DT-PERSON	A	10	62	Person slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLUT_DT_UMRK- PERSON	A	1	72	Slutdato usikkerhedsmarkering
STILLING	A	34	73	Stilling
NGLKONST	A	15	107	Nøglekonstant - altid blank

Recordlængde: 121

2.2.3. 002 Aktuelle adresseoplysninger med adresse UUID

Adresseoplysninger record med adresse UUID.

Ved valg af denne recordtype, bliver recordtype **004 Beskyttelser** også leveret.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
KOMKOD	N	4	14	Kommunekode
VEJKOD	N	4	18	Vejkode
HUSNR	A	4	22	Husnummer
ETAGE	A	2	26	Etage
SIDEDOER	A	4	28	Sidedør nummer
BNR	A	4	32	Bygningsnummer
CONVN	A	34	36	C/O navn
TILFLYDTO	N	12	70	Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
TILFLYDTO_UMRK	A	1	82	Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering
TILFLYKOMDTO	N	12	83	Tilflytning kommune dato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
TILFLYKOMDT_UMRK	A	1	95	Tilflytning kommune dato usikkerhedsmarkering
FRAFLYKOMKOD	N	4	96	Fraflytning kommunekode
FRAFLYKOMDTO	N	12	100	Fraflytning kommune dato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
FRAFLYKOMDT_UMRK	A	1	112	Fraflytning kommune dato usikkerhedsmarkering
START_MYNKOD-ADRTXT	N	4	113	Start myndighed
ADR1-SUPLADR	A	34	117	1. linie af supplerende adr
ADR2-SUPLADR	A	34	151	2. linie af supplerende adr
ADR3-SUPLADR	A	34	185	3. linie af supplerende adr
ADR4-SUPLADR	A	34	219	4. linie af supplerende adr
ADR5-SUPLADR	A	34	253	5. linie af supplerende adr
START_DT-ADRTXT	A	10	287	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
SLET_DT-ADRTXT	A	10	297	ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank
VEJNVN	A	40	307	Vejnavn
ADRESSE_UUID	A	36	347	Adresse UUID svarende til Adresseelement.id i Grunddatamodellen for Danmarks adresser

Recordlængde: 382

Denne recordtype forekommer kun for personer med status < 30. Se statuskoder i postopbygning 001.

2.2.4. 003 Adrnavn og klarskriftadresse

Adresse navn og klarskrift record.

Ved valg af denne recordtype, skal recordtype **004 Beskyttelse** også vælges.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
ADRVN	A	34	14	Adresseringsnavn
CONAVN	A	34	48	C/O Navn
LOKALITET	A	34	82	Lokalitet - altid blank
STANDARDADR	A	34	116	Vejadrnavn, husnr, etage, sidedoer bnr. Etiketteadresse
BYNAVN	A	34	150	Bynavn
POSTNR	N	4	184	Postnummer
POSTDISTTXT	A	20	188	Postdistrikt tekst
KOMKOD	N	4	208	Kommunekode
VEJKOD	N	4	212	Vejkode
HUSNR	A	4	216	Husnummer
ETAGE	A	2	220	Etage
SIDEDOER	A	4	222	Sidedør nummer
BNR	A	4	226	Bygningsnummer
VEJADRVN	A	20	230	Vejadresseringsnavn

Recordlængde: **249**

Adressefelterne forekommer kun for personer med status < **30**. Se statuskoder i postopbygning **001**.

Ved større systemer, kan recordtype **002** og CPR's vejregister benyttes i stedet for recordtype **003**.

2.2.5. 004 Beskyttelse

Skriver beskyttelser for personen

Skal vælges, hvis en af følgende records vælges:

- 002 Aktuelle adresseoplysninger
- 003 Adrnvn og klarskriftadresse
- 008 Aktuelle navneoplysninger

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
BESKYTTTYPE	N	4	14	Beskyttelsestype
START_DT- BESKYTTELSE	A	10	18	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT- BESKYTTELSE	A	10	28	ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank

Recordlængde: 37

2.2.6. 005 Aktuelle udrejseoplysninger

Aktuelle udrejseoplysninger record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
UDR_LANDEKOD	N	4	14	Udrejse landekode
UDRDTO	N	12	18	Udrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
UDRDTO_UMRK	A	1	30	Udrejsedato usikkerhedsmarkering
UDLANDADR1	A	34	31	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	65	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	99	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	133	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	167	Udlandsadresse 5

Recordlængde: 200

2.2.7. 006 Kontaktadresse

Aktuel kontaktadresse record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
ADR1-KONTAKTADR	A	34	14	1. linie af kontaktadresse
ADR2-KONTAKTADR	A	34	48	2. linie af kontaktadresse
ADR3-KONTAKTADR	A	34	82	3. linie af kontaktadresse
ADR4-KONTAKTADR	A	34	116	4. linie af kontaktadresse
ADR5-KONTAKTADR	A	34	150	5. linie af kontaktadresse
START_DT-ADRTXT	A	10	184	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT-ADRTXT	A	10	194	ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank

Recordlængde: 203

2.2.8. 007 Aktuelle forsvindingsoplysning

Aktuel forsvindingsoplysning record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
FORSVINDDTO	N	12	14	Forsvindingsdato ÅÅÅÅMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
FORSVINDDATO_U MRK	A	1	26	Forsvindingsdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde: 26

2.2.9. 008 Aktuelle navneoplysninger

Aktuelt navn record.

Ved valg af denne recordtype, skal recordtype **004 Beskyttelse** også vælges.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
FORNVN	A	50	14	Fornavn(e)
FORNVN_MRK	A	1	64	Fornavn markering
MELNVN	A	40	65	Mellemnavn
MELNVN_MRK	A	1	105	Mellemnavn markering
EFTERNVN	A	40	106	Efternavn
EFTERNVN_MRK	A	1	146	Efternavn markering
NVNHAENSTART	N	12	147	Navne startdato ÅÅÅÅMMDDTTM - TTMM leveres altid som 0000
HAENSTART_UMR K-NAVNE	A	1	159	Navne startdato usikkerhedsmarkering
ADRVN	A	34	160	Adresseringsnavn

Recordlængde: **193**

2.2.10. 009 Fødselsregistreringsoplysninger

Fødselsregistreringsoplysninger record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
START_MYNKOD-FØDESTED	N	4	14	Fødselsregistreringssteds kode
MYNTXT-FØDESTED	A	20	18	Supplerende fødselsregistreringssted tekst

Recordlængde: 37

2.2.11. 010 Aktuelt statsborgerskab

Aktuelt statsborgerskab records.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
LANDEKODE	N	4	14	Landekode
HAENSTART- STATSBORGERSKA B	N	12	18	Statsborgerskab startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
HAENSTART_UMR K- STATSBORGERSKA B	A	1	30	Statsborgerskab startdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde: 30

2.2.12. 011 Folkekirkeoplysninger

Aktuel folkekirkeforhold record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
FKIRK	A	1	14	Folkekirkeforhold
START_DT- FOLKEKIRKE	A	10	15	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK- FOLKEKIRKE	A	1	25	Startdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde: 25

2.2.13. 012 Aktuel civilstand

Aktuel civilstand record

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
CIVST	A	1	14	Civilstand
AEGTEPNR	A	10	15	Ægtefælle personnummer
AEGTEFOED_DT	A	10	25	Ægtefælle fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
AEGTEFOEDDT_U MRK	A	1	35	Ægtefælle fødselsdato usikker
AEGTENVN	A	34	36	Ægtefælle navn
AEGTENVN_MRK	A	1	70	Ægtefælle navn markering
HAENSTART- CIVILSTAND	N	12	71	Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
HAENSTART_UMR K-CIVILSTAND	A	1	83	Civilstand startdato usikkerhedsmarkering
SEP_HENVIS- CIVILSTAND	A	12	84	Henvisning til evt. separation ÅÅÅÅMMDDTTM - TTMM leveres altid som 0000

Recordlængde: 95

Civilstand (CIVST) kan være:

- U = Ugift
- G = Gift
- F = Fraskilt
- E = Enke/enkemand
- P = Registreret partnerskab
- O = Ophævet partnerskab
- L = Længstlevende partner
- D = Død

2.2.14. 013 Aktuel separation

Aktuel separation record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
SEP_HENVIS- SEPARATION	A	12	14	Henvisning til evt. civilstand ÅÅÅÅMMDDTTMM
START_DT- SEPARATION	A	10	26	Separation startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK- SEPARATION	A	1	36	Separations startdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde: 36

2.2.15. 014 Børn

Børnerecords.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec.pos	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
PNRBARN	A	10	14	Personnummer barn

Recordlængde: 23

2.2.16. 015 Mor og far oplysninger

Laver Mor/Far rekord.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
MOR_DT	A	10	14	Mor dato ÅÅÅÅ-MM-DD
MOR_DT_UMRK	A	1	24	Mor dato usikkerhedsmarkering
PNRMOR	A	10	25	Mor personnummer
MOR_FOED_DT	A	10	35	Mor fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
MOR_FOED_DT_UMRK	A	1	45	Mor fødselsdato usikkerhedsmarkering
MORNVN	A	34	46	Mor navn
MORNVN_MRK	A	1	80	Mor navn markering
FAR_DT	A	10	81	Far dato ÅÅÅÅ-MM-DD
FAR_DT_UMRK	A	1	91	Far dato usikkerhedsmarkering
PNRFAR	A	10	92	Far personnummer
FAR_FOED_DT	A	10	102	FAR FØDSELSDATO ÅÅÅÅ-MM-DD
FAR_FOED_DT_UMRK	A	1	112	Far fødselsdato usikkerhedsmarkering
FARNVN	A	34	113	Far navn
FARNVN_MRK	A	1	147	Far navn markering

Recordlængde: 147

Hvis mor har et personnummer er PNRMOR udfyldt, og felterne Mor fødselsdato (MOR_FOED_DT) og mor navn (MORNVN) blankt

Hvis far har et personnummer er PNRFAR udfyldt, og felterne Far fødselsdato (FAR_FOED_DT) og far navn (FARNVN) blankt

MORNVN_MRK og FARNVN_MRK:

- + = Navnet er forkortet
- * = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR
- = = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret

2.2.17. 016 Forældremyndighed

Forældremyndighed record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
RELTYP- CTFORÆLDRE_MY N-1	N	4	14	Forældremyndighed relationstype
START_DT- FORÆLDREMYN	A	10	18	Forældremyndighed startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK- FORÆLDREMYN	A	1	28	Forældremyndighed usikkerhedsmarkering
SLET_DT- FORÆLDREMYN	A	10	29	ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank
RELPNR	A	10	39	Relation personnummer, såfremt der er tale om en forældremyndighed der ikke er mor eller far
START_DT- RELPNR_PNR	A	10	49	Relation personnummer startdato ÅÅÅÅ-MM-DD

Recordlængde: 58

Recordfeltet **RELTYP-CTFORÆLDRE_MYN-1** kan være:

- **0003** = Den første forælder som fremgår af record 015 (PNRMOR) er forældremyndighedsindehaver
- **0004** = Den anden forælder som fremgår af record 015 (PNRFAR) er forældremyndighedsindehaver
- **0005** = Forældremyndighedsindehaver 1 er ikke en forælder
- **0006** = Forældremyndighedsindehaver 2 er ikke en forælder

Kun børn og unge, som ikke er fyldt 18 år, er registreret med forældremyndighed. Børn og unge, hvor forældremyndighedsforholdende ikke er afklaret, kan være registreret uden oplysning om forældremyndighed.

Relationstype **0003** og **0004**:

Hvis forældremyndighedsindehaveren er en registreret forælder er relationstypen **0003** henholdsvis **0004**, og forældremyndighedsindehaveren fremgår af record 015 "Mor og far oplysninger". Hvis relationstypen er **0003** eller **0004** er recordfeltet **RELPNR** derfor tomt.

Relationstype **0005** og **0006**:

Hvis forældremyndighedsindehaveren ikke er en registreret forælder er relationstypen **0005**

henholdsvis 0006, og forældremyndighedsindehaveren identificeres ved anvendelse af recordfeltet RELPNR.

2.2.18. 018 Kommunale forhold

Kommunale forhold record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
KOMFORHTYP	N	1	14	Kommunale forholdstype
KOMFORHKOD	A	5	15	Kommunaleforhold kode
START_DT- KOMMUNALE- FORHOLD	A	10	20	Startdato kommunale forhold ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK- KOMMUNALE- FORHOLD	A	1	30	Startdato usikkerhedsmarkering
BEMAERK- KOMMUNALE- FORHOLD	A	30	31	Bemærkninger kommunale forhold

Recordlængde: 60

Der er følgende sammenhæng mellem KOMFORTYP og KOMFORHKOD:

KOMFORHTYP:

- Type 1 - adskilt - kode = A
- Type 2 - plejebarn - kode = P
- Type 3 - pensionsforhold - kode = F - Folkepension
 - kode = I - Førtidspension
 - kode = N - Delpension
- Type 4 - Betalingskommunekode - kode = Valid kommunekode
- Type 5 - Fri værdimængde
- Type 6 - Fri værdimængde

2.2.19. 019 Notater

Notater record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
NOTATNR	N	2	14	Notatets nr
NOTATLINIE	A	40	16	Notatlinien
START_DT-NOTAT	A	10	56	Notat start dato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT-NOTAT	A	10	66	ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank

Recordlængde: 75

Folkeregister notatnummer - NOTATNR = 01 - 99

2.2.20. 020 Valgoplysninger

Valgoplysninger record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
VALGKODE	N	4	14	Valgkode
VALGRET_DT	A	10	18	Valgret dato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT- VALGOPLYSNING ER	A	10	26	Startdato valgoplysninger ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT- VALGOPLYSNING ER	A	10	36	ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank

Recordlængde: 47

VALGKODE:

- 0001 = Almindelig valgret
- 0002 = Brexit (britiske statsborgere ligeret EU statsborgere i fx. EP-valg/Kommunevalg)
- 0004 = EU-valg ja (udenlandske statsborgere, der har sagt ja til at stemme i Danmark)
- 0005 = EU-valg nej (danske udrejste statsborgere, der har sagt nej til at stemme i Danmark)
- 0006 = EU-valg København (danske udrejste statsborgere, der har sagt ja til at stemme i Danmark - KBH)
- 0007 = Nordatlant Afstemning (Kbh.)
- 0008 = Nordatlant EP-valg (Kbh.)

2.2.21. 021 Flyttepåbud

Flyttepåbud record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
START_DT- FLYTTEPÅBUD	A	10	14	Startdato flyttepåbud ÅÅÅÅ-MM-DD
BEMAERK- FLYTTEPÅBUD	A	40	24	Bemærkninger flyttepåbud

Recordlængde: 63

2.2.22. 050 Kreditadvarsel

Skriver en aktuel kreditadvarsel record for personen.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
BESKYTTTYPE	N	4	14	Beskyttelsestype
KREDADVHAENST ART	N	12	18	Kreditadvarsel start dato i formatet ÅÅÅÅMMDDTTMM

Recordlængde: 29

2.2.23. 051 Delt bopæl

Delt bopæl registreres når forældre, der har fælles forældremyndighed, har aftalt, at barnet har delt bopæl.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec.pos	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
START_DT- DELTBOPAEL	A	10	14	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK- DELTBOPAEL	A	1	24	Startdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde: 24

2.2.24. 052 Umyndiggørelse og væрге med værgemåltype

Umyndiggørelse og væрге med værgemålstype.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
START_DT- UMYNDIG	A	10	14	Umyndiggørelse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK- UMYNDIG	A	1	24	Startdato usikkerhedsmarkering
SLET_DT- UMYNDIG	A	10	25	Umyndiggørelse ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank
UMYN_RELTYP	N	4	35	Væрге relation type Værdisæt: 0 = væрге findes ikke i CPR 1 = væрге PNR findes 2 = væрге adressat findes
RELPNR	A	10	39	Relation personnummer
START_DT- RELPNR_PNR	A	10	49	Relation personnummer startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
RELADRSAT_RELP NR_TXT	A	34	59	Værges navn
START_DT- RELPNR_TXT	A	10	93	Værges adresse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
RELTXT1	A	34	103	Relation tekst 1
RELTXT2	A	34	137	Relation tekst 2
RELTXT3	A	34	171	Relation tekst 3
RELTXT4	A	34	205	Relation tekst 4
RELTXT5	A	34	239	Relation tekst 5
VAERGEMAALS_T YPE	A	15	273	FULD eller DELVIS værgemål

Recordlængde: 287

Relation type:

- UMYN_RELTYP = 0000 - Væрге findes ikke i CPR
- UMYN_RELTYP = 0001 - Værges Personnummer findes
- UMYN_RELTYP = 0002 - Værges adresse findes

Hvis væрге har et personnummer er RELPNR udfyldt, og felterne værges navn (

RELADRSAT_RELPNR_TXT), værges adresse startdato (START_DT-RELPNR_TXT) samt RELTXT1 til RELTXT5 ikke udfyldt

Værgemålstyper:

- DELVIS
- FULD

2.2.25. 999 Slutrecord

Slut record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
SORTFELT-10	A	10	4	
TAELLER	N	8	14	Indeholder antallet af records ekskl. start-, slut-records.

Recordlængde: 21



Hvis antallet af records i **TAELLER** recordfeltet er større end **99999999**, udskrives **99999999** i recordfeltet.